



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0040/2019

Data/Hora.....: 19/03/2019 - 17:43:40  
Número da OS.....: 007008  
Versão Disponível: 4.6.32.0  
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI  
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA  
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO  
Documentação.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO

## Novo módulo de transmissão da NFC-e para Simples Nacional

### Resumo da Nota

Foi criado um novo módulo de geração e transmissão da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Este novo módulo permite que a NFC-e seja gerada e transmitida em segundos, pois a tecnologia utilizada torna o processo mais ágil. Por enquanto, somente as empresas com o tipo de regime tributário "Simples Nacional" poderão utilizá-lo.

### Descrição

Este novo módulo possui diversas melhorias relacionadas ao processo da criação e transmissão da NFC-e. Dentre os resultados apresentados, o mais satisfatório é o tempo, onde foi constatada uma redução relevante. O tempo decorrido entre a gravação da NFC-e no banco de dados e o envio à SEFAZ foi diminuído em 10 vezes, levando em torno de 3 segundos.

A otimização foi incluída em todos os módulos onde possam ser geradas NFC-es:

- \* Aplicativo Comanda - após a finalização de uma comanda ou no gerenciamento da mesma;
- \* Aplicativo Integrado - após a finalização de um pedido de venda ou na tela de emissão de notas fiscais;
- \* Aplicativo Venda Balcão - após a finalização de uma venda.

A emissão de NFC-e deve estar configurada no aplicativo ConfigECF, na guia "Balcão", o campo "Modelo da Impressora Fiscal (ECF)". A versão da NFC-e deve ser a 4.00, configurada através do parâmetro "4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E". Ao configurar o parâmetro 4.18.683 - MÓDULO DE NF-E / NFC-E ATIVO com o valor "TDPNFEXE8.BPL" é possível utilizar o novo módulo de geração e transmissão da NFC-e. O correto funcionamento do processo é garantido para todos os sistemas operacionais homologados, que são: Windows 7 32 bits - Service Pack 1, Windows 7 64 bits, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. Na atualização do sistema, é criada uma nova pasta, dentro da pasta dos sistemas, chamada BIN. Dentro dela, estarão todos os arquivos necessários para o correto funcionamento do novo módulo.

Nesta etapa do projeto, é feita somente a transmissão da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e não da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Somente as empresas com o tipo de regime tributário "Simples Nacional" poderão utilizá-lo. Todos os outros métodos de consulta, cancelamento, inutilização, envio de e-mail e envio em lote ainda serão feitos com o módulo antigo.

### Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar os seguintes parâmetros:

#### 4.18.683 - MÓDULO DE NF-E / NFC-E ATIVO

Este parâmetro indica qual será o módulo que realizará o envio da NFC-e. Ele pode assumir os valores "NFEFACILITE.EXE" ou "TDPNFEXE8.BPL". Para que esta melhoria possa ser utilizada, é necessário que seu valor seja "TDPNFEXE8.BPL".

#### 4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E

Este parâmetro indica qual é a versão do layout da NF-e e NFC-e. Ele pode assumir os valores "3.10" ou "4.00". A versão "3.10" foi descontinuada, portanto, o parâmetro deverá ser configurado com valor "4.00".

No aplicativo ConfigECF, na guia "Balcão", o campo "Modelo da Impressora Fiscal (ECF)" deve estar configurado com o valor "NFC-e".

O módulo foi homologado para os seguintes sistemas operacionais:

Windows 7 32 bits - Service Pack 1

Windows 7 64 bits

Windows 8

Windows 10

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2016